1) INSTALAÇÃO

INTERFACE 1

MONITOR

PORTEIRO 1 PORTEIRO 2 MONITOR

1P1 +P1 NP1 VP1 1P2 +P2 NP2 VP2 1M +M NM VM

C2 V2 C1 V1 V N + 1

1 + N V

INTERFACE 2

PORTEIRO 1 PORTEIRO 2 MONITOR

1P1 +P1 NP1 VP1 1P2 +P2 NP2 VP2 1M +M NM VM

1 + N V 1 + N V

PORTEIRO 1

PORTEIRO 2

PORTEIRO 3

ATENÇÃO: DANOS CAUSADOS POR ERROS DE INSTALAÇÃO OU USO INADEQUADO NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA, VIDE CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO.

Recomendamos a instalação da Interface 1 próxima da Interface 2.
Veja abaixo tabela de distâncias e especificação dos fios para a instalação:

Distância Monitor para Interface + Porteiro para Interface	Utilize fios
Até 40 metros	AWG 22 (0,64 mm²), 4X22
Acima de 40 metros, até 80 metros	AWG 18 (1 mm²), 4X18

2) FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO

O uso de duas Interfaces, irá proporcionar a comunicação e visualização da imagem de 3 Porteiros automaticamente.

Se um visitante chegar ao Porteiro 1 ou ao Porteiro 2, ou ao Porteiro 3 e pressionar o botão de chamada, quando o monofone do Monitor for retirado do gancho para o atendimento do visitante, automaticamente irá comunicar-se com o Porteiro que originou a chamada.

Se já estiver conversando com um visitante em um Porteiro, e outro visitante chamar de qualquer um dos outros dois Porteiros, ocorrerá aviso sonoro (toque com volume reduzido) no monofone do Monitor, para atender a nova chamada do Porteiro e visualizar a imagem da câmera, efetuar os ganchos no Monitor conforme orientação do item 2.1 COMO SELECIONAR OS PORTEIROS.

Não ocorre aviso sonoro (toque com volume reduzido), se estiver conversando com um visitante no Porteiro 1 e outro visitante chamar do Porteiro 3, isto é uma característica do sistema ao usar duas Interfaces. Em qualquer outra condição o aviso sonoro ocorre normalmente.

2.1) COMO SELECIONAR OS PORTEIROS

O ciclo de seleção dos Porteiros começa sempre pelo Porteiro 1, ou seja, ao retirar o monofone do Monitor do gancho estabelece a comunicação e visualização da imagem do Porteiro 1. Se colocar no gancho e novamente retirar do gancho, e o tempo no gancho for inferior ou igual a 4 segundos será selecionado o Porteiro 2. Se novamente colocar no gancho e retirar do gancho, e o tempo no gancho for inferior ou igual a 4 segundos retornará ao Porteiro 1. Se novamente colocar no gancho e retirar do gancho, e o tempo no gancho for inferior ou igual a 4 segundos será selecionado o Porteiro 3, vide tabela de ilustração. Se em qualquer momento do ciclo de seleção, o tempo no gancho for superior a 4 segundos, ao retirar do gancho estará na condição inicial do sistema, isto é, estará selecionado a comunicação e visualização da imagem do Porteiro 1.

O mesmo funcionamento é válido, caso não aconteça nenhuma chamada de Porteiros e o monofone do Monitor seja retirado do gancho.

CICLO DE SELEÇÃO DOS PORTEIROS			
COMO SELECIONAR	PORTEIRO 1	PORTEIRO 2	PORTEIRO 3
Retirar do gancho	●		
GANCHO MENOR OU IGUAL A 4 SEG.		●	
OUTRO GANCHO MENOR OU IGUAL A 4 SEG.	●		
OUTRO GANCHO MENOR OU IGUAL A 4 SEG.			●
Se em qualquer momento do ciclo de seleção, o tempo no gancho for superior a 4 segundos, ao retirar do gancho estará na condição inicial do sistema, isto é, estará selecionado a comunicação e visualização da imagem do Porteiro 1.			

Tabela de ilustração